

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY

Příloha 2

Metodika určování nepřetržitosti distribuce elektřiny a spolehlivosti prvků distribučních sítí

Schválil: ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD

Dne:

1. Obsah

| | | |
|--------|---|----|
| 1. | Obsah | 2 |
| 1 | Úvod..... | 4 |
| 2 | Cíle | 5 |
| 3 | Rozsah platnosti | 7 |
| 4 | Databáze pro sledování událostí | 8 |
| 4.1 | Hodnoty zadávané jednotlivě..... | 8 |
| 4.1.1 | Pořadové číslo události v běžném roce | 8 |
| 4.1.2 | Typ události – druh přerušení | 8 |
| 4.1.3 | Druh sítě | 8 |
| 4.1.4 | Napětí sítě | 9 |
| 4.1.5 | Napětí zařízení | 9 |
| 4.1.6 | Příčina události | 9 |
| 4.1.7 | Druh (soubor) zařízení | 9 |
| 4.1.8 | Poškozené (revidované) zařízení | 9 |
| 4.1.9 | Druh zkratu (zemního spojení) | 9 |
| 4.1.10 | T ₀ | 9 |
| 4.1.11 | T ₁ | 9 |
| 4.1.12 | T ₂ | 10 |
| 4.1.13 | T ₃ | 10 |
| 4.1.14 | T ₄ | 10 |
| 4.1.15 | T _z | 10 |
| 4.1.16 | n ₁ | 10 |
| 4.1.17 | n ₂ | 10 |
| 4.1.18 | Ti ₀ | 10 |
| 4.1.19 | Ti ₁ ... Tin | 10 |
| 4.1.20 | ni ₀ ... nin | 10 |
| 4.2 | Souhrnné údaje o zařízení a zákaznících | 11 |
| 4.2.1 | N _s (N _{sh}) | 11 |
| 4.2.2 | n _j (n _{jh}) | 11 |
| 4.2.3 | Celkový počet dalších zařízení ze společné databáze zařízení | 11 |
| 4.2.4 | Celkový počet prvků rozvodu ze společné databáze prvků rozvodu | 11 |
| 4.3 | Metodika výpočtu ukazatelů nepřetržitosti distribuce | 11 |
| 4.3.1 | Hladinové ukazatele..... | 11 |
| 4.3.2 | Určení obecných systémových ukazatelů nepřetržitosti distribuce LDS | 12 |
| 5 | Metodika výpočtu ukazatelů spolehlivosti zařízení a prvků..... | 14 |
| 6 | Nepřetržitost distribuce a rušení napěťovými poklesy..... | 15 |
| 7 | Použitá literatura | 16 |
| 8 | Příloha - Společné číselníky pro LDS | 16 |
| 8.1 | Identifikace LDS | 16 |
| 8.2 | Typ události..... | 16 |
| 8.3 | Napětí sítě, napětí zařízení | 17 |
| 8.4 | Způsob provozu uzlu sítě | 17 |
| 8.5 | Příčina události..... | 17 |
| 8.6 | Druh zařízení..... | 17 |
| 8.7 | Poškozené zařízení..... | 18 |

8.8 Druh zkratu (zemního spojení) 18

1 Úvod

Tato část Pravidel provozování lokální distribuční soustavy (PPLDS) podrobně popisuje ukazatele nepřetržitosti distribuce elektřiny, pro jejíž stanovení jsou podkladem příslušné údaje poskytované jednotlivými držiteli licence na distribuci a postup výpočtu uvedený v této příloze PPLDS na základě vyhlášky ERÚ [1].

2 Cíle

Spolehlivost a nepřetržitost distribuce je jednou z nejdůležitějších charakteristik elektřiny dodávané zákazníkům lokálních distribučních soustav, distribučních soustav i přenosové soustavy.

Hlavní cíle sledování spolehlivosti a nepřetržitosti distribuce jsou získání:

- 1) ukazatelů nepřetržitosti distribuce v sítích nn, vn příslušného PLDS
- 2) podkladů o spolehlivosti jednotlivých prvků v sítích PLDS
- 3) podkladů pro spolehlivostní výpočty připojení velkoodběratelů
- 4) podkladů o nepřetržitosti distribuce pro citlivé zákazníky¹.

Ukazatelé nepřetržitosti distribuce předepsané pro tento účel ERÚ [1] jsou definovány:

- a) průměrný počet přerušení distribuce elektřiny u zákazníků v hodnoceném období – SAIFI²
- b) průměrná souhrnná doba trvání přerušení distribuce elektřiny u zákazníků v hodnoceném SAIDI³
- c) Průměrná doba trvání jednoho přerušení distribuce elektřiny u zákazníků v hodnoceném období CAIDI⁴.

Předmětem tohoto sledování jsou ve smyslu vyhlášky ERÚ [1]:

- a. neplánovaná (poruchová/nahodilá) přerušení distribuce:
- b. plánovaná přerušení distribuce

s trváním delším než 3 minuty (tzv. dlouhodobá přerušení distribuce ve smyslu ČSN EN 50160 [2])⁴.

Tyto ukazatele charakterizují střední průměrnou hodnotu nepřetržitosti distribuce a její důsledky z pohledu průměrného zákazníka. Budou využívány především ve vztahu k ERÚ, poradenským firmám i vzájemnému porovnání výkonnosti provozovatelů LDS.

Ve vztahu k běžným zákazníkům jsou však důležité meze, ve kterých se tyto ukazatele v LDS (nebo v jejich některé části) pohybují a rozdělení jejich četnosti v LDS jako celku i ve vybraných uzlech LDS.

Protože nepřetržitost distribuce je závislá nejen na spolehlivosti prvků LDS a nepřetržitosti distribuce z DS příp. i zdrojů LDS, ale i na organizaci činností při plánovaném i nahodilém přerušení distribuce, vybavení technickými prostředky pro lokalizaci poruch, způsobu provozu uzlu sítě, možnosti náhradního napájení apod., je důležité sledovat i tyto další okolnosti.

Podklady o spolehlivosti zařízení a prvků distribučních soustav jsou:

¹ Odběratelé vyžadující nadstandardní kvalitu distribuce.

² System Average Interruption Frequency Index- systémový ukazatel četnost přerušení - podle [3] vyjadřuje průměrnou četnost přerušení za rok u zákazníka systému, příp. napěťové hladiny

³ System Average Interruption Duration Index –systémový ukazatel trvání přerušení -- podle [3] vyjadřuje průměrnou celkovou dobu přerušení za rok na zákazníka systému, příp. napěťové hladiny)

⁴ Za vynucená přerušení distribuce považujeme ve smyslu §2 f) [1] taková, při kterých nedošlo k poškození zařízení, ale která mají ohrožení nebo poruše zabránit (např. požár, námraza apod.).

Teplárna Zlín s.r.o. - Pravidla provozování LDS

poruchovosti jednotlivých zařízení a prvků,
odstávky zařízení při údržbě a revizích,
odstávky zařízení pro provozní práce na vlastním zařízení i zajištění bezpečnosti při pracích v blízkosti živých částí rozvodu.

Tyto podklady mohou sloužit jak pro posuzování vlastností již provozovaných zařízení (popř. i zařízení určitého typu vybraného dodavatele), při výběru nových zařízení a pro posuzování vhodného času pro rekonstrukci dožívajících zařízení, tak i pro spolehlivostní výpočty, volbu způsobu provozu uzlu sítí vn apod.

Podklady pro spolehlivostní výpočty připojení velkoodběratelů jsou:

spolehlivost zařízení a prvků distribučních soustav,
četnosti přerušení distribuce a jeho trvání v odběrných místech.

Podklady o nepřetržitosti distribuce pro zákazníka s citlivými technologiemi jsou:

četnost, hloubka a trvání napěťových poklesů (četnost, zbytkové napětí a trvání napěťových poklesů),
četnost a trvání krátkodobých přerušení distribuce.

3 Rozsah platnosti

Provozovatel LDS je povinen zaznamenávat k jednotlivým událostem hodnoty podle požadavku [1] a dále:

- uvedené v části 4.1.1, 4.1.2 a 4.1.4
- 4.1.10 až 4.1.15

Pro hodnocení přitom platí, že **PLDS** musí účinky přerušení nebo omezení distribuce vztahovat k počtu postižených zákazníků – podle 4.3.

Zaznamenávání ostatních položek databáze a k nim vztažených číselníků je doporučeno.

Rozsah, ve kterém je PLDS povinen sledovat, vyhodnocovat a archivovat krátkodobé poklesy, přerušení a zvýšení napětí podle části 6 uvádí Příloha 3, část 4.

4 Databáze pro sledování událostí

Sledované události – přerušení distribuce jsou buď neplánované, nebo plánované.

Data potřebná k sledování nepřetržitosti distribuce jsou:

4.1 Hodnoty zadávané jednotlivě

Pozn.: Tyto hodnoty jednak identifikují událost, jednak ji charakterizují časovými a dalšími údaji.

4.1.1 Pořadové číslo události v běžném roce

4.1.2 Typ události – druh přerušení

Základní rozdělení je uvedené a popsáno v Příloze 4 k [1] a je následující:

| Kategorie přerušení | | Číselné označení pro vykazování |
|---------------------|--|---------------------------------|
| 1. | neplánované | |
| 1.1 | poruchová | |
| 1.1.1. | způsobená poruchou mající původ v zařízení přenosové nebo distribuční soustavy provozovatele soustavy nebo jejím provozu | |
| 1.1.1.1. | za obvyklých povětrnostních podmínek | 11 |
| 1.1.1.2. | za nepříznivých povětrnostních podmínek | 16 |
| 1.1.2 | způsobené v důsledku zásahu nebo jednání třetí osoby | 12 |
| 1.2 | vynucené | 15 |
| 1.3 | mimořádné | 14 |
| 1.4 | v důsledku události mimo soustavu a u výrobce | 13 |
| 2. | Plánované přerušení | |
| 2.1 | vyvolané z podnětu PLDS | |
| 2.1.1 | údržba, revize (řád preventivní údržby) | 211 |
| 2.1.2. | opravy, rekonstrukce, výstavba DS | 212 |
| 2.1.3. | mimořádné investiční akce uznané ERÚ | 213 |
| 2.1.4 | ostatní | 214 |
| 2.2 | nevyvolané z podnětu PLDS | |
| 2.2.1 | vypnutí na žádost uživatele DS | 221 |
| 2.2.2 | připojení nového uživatele DS | 222 |
| 2.2.3 | plánovaná přerušení z nadřazené či jiné soustavy | 223 |
| 2.2.4 | plánovaná přerušení vyvolaná jiným subjektem | 224 |

Pozn.: Další vnitřní členění je již individuální podle potřeb jednotlivých PLDS, podle jejich individuální databáze.

4.1.3 Druh sítě

Kód druhu sítě podle způsobu provozu uzlu: izolovaná, kompenzovaná, odporově uzemněná, kombinovaná, účinně uzemněná (ze společného číselníku druhu sítí).

Teplárna Zlín s.r.o. - Pravidla provozování LDS

Pozn.: Kombinovaná síť je kompenzovaná síť vn, u které je při zemní poruše připojen paralelně ke zhasací tlumivce odpor a zemní poruchy jsou vypínány působením ochran.

4.1.4 Napětí sítě

Jmenovité napětí sítě, kterého se týká událost (ze společného číselníku napětí sítí a zařízení).

Pozn.: .. Pokud se plánovaná událost týká sítě více napěťových hladin, pak se uvede nejvyšší napěťová hladina, u nahodilých (poruch) napětí zařízení postiženého poruchou.

4.1.5 Napětí zařízení

Jmenovité napětí zařízení, kterého se týká událost (ze společného číselníku napětí sítí a zařízení).

Pozn.: .. Pokud se plánovaná událost týká zařízení více napěťových hladin, pak se uvede nejvyšší napěťová hladina, u nahodilých (poruch) napětí zařízení postiženého poruchou

4.1.6 Příčina události

Číselný kód příčiny ze společného číselníku příčin události.

4.1.7 Druh (soubor) zařízení

Číselný kód příčiny ze společného číselníku příčin události.

4.1.8 Poškozené (revidované) zařízení

Číselný kód druhu (souboru) zařízení ze společného číselníku prvků rozvodu. Poškozená zařízení představují prvky rozvodu.

4.1.9 Druh zkratu (zemního spojení)

Zadává se kód ze společné databáze.

Pozn.: Pro stanovení obecných ukazatelů nepřetržitosti distribuce nemá tato položka bezprostřední význam, doporučujeme ji pro možné posouzení účinnosti a správného nastavení ochran, vhodnosti zvoleného způsobu provozu uzlu sítě apod.

Události se zjednodušeným záznamem jednotlivých manipulací a počtů zákazníků v průběhu přerušování distribuce a jejího obnovení.

4.1.10 T₀

Datum a čas začátku události.

Pozn.: Datum a čas, kdy je provozovatel o události informován.

4.1.11 T₁

Datum a čas začátku manipulací.

Pozn.: U poruchy datum a čas první manipulace, která neslouží k ověření jejího trvání opakovaným zapnutím vypadlého prvku).

U plánovaných událostí je datum a čas začátku události a manipulací shodný.

4.1.12 T₂

Datum a čas konce manipulací pro vymezení poruchy.

4.1.13 T₃

Datum a čas obnovení distribuce v úseku ovlivněném událostí.

Pozn.: Datum a čas obnovení distribuce u všech zákazníků ovlivněných událostí.

4.1.14 T₄

Datum a čas konce události, tj. čas obnovení schopnosti zařízení plnit svou funkci.

Pozn.: U plánovaných a vynucených událostí je datum a čas konce manipulací a události shodný.

4.1.15 T_z

Datum a čas zemního spojení.

Pozn.: Pokud bylo zemní spojení vymanipulováno bez přechodu ve zkrat (výpadku), je $T_z=T_0$, pokud přešlo ve zkrat, je T_0 čas přechodu ve zkrat.

4.1.16 n₁

Počet zákazníků podle napěťových hladin, kterým byla přerušena dodávka v čase T_0 .

4.1.17 n₂

Počet zákazníků podle napěťových hladin, kterým byla přerušena dodávka v čase T_2 .

Události se záznamem jednotlivých manipulací a počtů zákazníků v průběhu přerušení distribuce a jejího obnovení

4.1.18 T_{i0}

Datum a čas začátku události.

Pozn.: Datum a čas, kdy je provozovatel o události informován.

4.1.19 T_{i1}....T_{in}

Datum a čas jednotlivých manipulací do plného obnovení distribuce

4.1.20 n_{i0}....n_{in}

počet zákazníků s přerušenu distribucí elektřiny v čase T_{i0} až T_{in}

Pozn.: Pokud událost vyvolá přerušenu dodávky ve více napěťových hladinách, je pro hodnocení hladinových ukazatelů nepřetržitosti distribuce elektřiny přiřazena k hladině, ve které vznikla.

Pozn.: Pokud událost vyvolá přerušenu dodávky pouze v jedné hladině napětí, je pro hodnocení hladinových ukazatelů nepřetržitosti distribuce elektřiny zařazena do hladiny napětí příčiny události.

4.2 Souhrnné údaje o zařízení a zákaznících

Při hodnocení nepřetržitosti distribuce, vycházejícím z hodnot skutečného počtu zákazníků, kterým bylo přerušeno napájení v důsledku události, je nutné současně znát a při hodnocení vztahovat tyto události k celkovému počtu zákazníků v čase příslušné události.

Pro navazující vyhodnocení nepřetržitosti distribuce nebo distribuce jsou proto kromě údajů k jednotlivým událostem j zapotřebí pro dané sledované období následující součtové hodnoty za PLDS⁵ k 31. 12. (vždy za uplynulý rok):

4.2.1 N_s (N_{sh})

Celkový počet zákazníků zásobovaných z distribučního systému PLDS (z jednotlivé napěťové hladiny h).

4.2.2 n_j (n_{jh})

Počet zákazníků ve skupině zákazníků postižených událostí j (jednotlivých napěťových hladin h).

4.2.3 Celkový počet dalších zařízení ze společné databáze zařízení

4.2.4 Celkový počet prvků rozvodu ze společné databáze prvků rozvodu

4.3 Metodika výpočtu ukazatelů nepřetržitosti distribuce

Přístup ke stanovení ukazatelů nepřetržitosti distribuce, stanovuje [1], podle které se hodnotí důsledky přerušení distribuce počtem zákazníků postižených přerušením.

Pozn.: S ohledem na pojem „zákazník“, který užívá jak Energetický zákon [7], tak i Vyhl. 540 [1], používáme tento pojem i při popisu ukazatelů nepřetržitosti distribuce stejně jako pojem „customer“ užívá např. doporučení UNIPEDÉ i zprávy sdružení evropských regulátorů CEER. Ve výpočtech však je jako počet zákazníků uvažován počet odběrných míst.

Ukazatele pro jednotlivé napěťové hladiny a systémové ukazatele se vypočtou podle níže uvedených způsobů.

Jedna událost v distribuční soustavě může vést k několika výpadkům (přerušením distribuce), které postihnou některé nebo všechny původně postižené zákazníky, někdy však i další zákazníky. Ve výpočtu ukazatelů se proto musí uvážit všechny relevantní přerušení a jejich důsledky pro zákazníky.

4.3.1 Hladinové ukazatele

Hladinové ukazatele nepřetržitosti distribuce $SAIFI_h$, $SAIDI_h$ a $CAIDI_h$ vyjadřují celkové důsledky událostí v LDS na zákazníky připojené k jednotlivým napěťovým hladinám nn, vn n (dopad událostí na vlastní napěťové hladině i vyšších hladinách).

$$\text{četnost přerušení zákazníka hladiny napětí} \quad SAIFI_h = \frac{\sum_j n_{jh}}{N_{sh}} \quad [\text{přerušení/rok/zákazník}]$$

$$\text{trvání přerušení zákazníka hladiny napětí} \quad SAIDI_h = \frac{\sum_j t_{sjh}}{N_{sh}} \quad [\text{minut/rok/zákazník}]$$

Teplárna Zlín s.r.o. - Pravidla provozování LDS

průměrné přerušeni zákazníka hladiny napětí $CAIDI_h = \frac{SAIDI_h}{SAIFI_h}$ [minut/přerušeni]

kde n_{jh} = celkový počet zákazníků napájených z napěťové hladiny h postižených přerušeni distribuce události j vzniklou na hladině h i napěťových hladinách nadřazených napěťové hladině h ,

N_{sh} = celkový počet zákazníků napájených přímo z napěťové hladiny h

t_{sj} = součet všech dob trvání přerušeni distribuce elektřiny v důsledku j -té události u jednotlivých

zákazníků přímo napájených z napěťové hladiny h , jimž byla přerušena distribuce elektřiny,

stanovený jako: $t_{sjh} = \sum_i t_{ji} \cdot n_{jhi}$

kde i je pořadové číslo manipulačního kroku v rámci j -té události,

t_{ji} je doba trvání i -tého manipulačního kroku v rámci j -té události,

n_{jhi} je počet zákazníků přímo napájených z napěťové hladiny h , jimž bylo způsobeno přerušeni distribuce elektřiny dané kategorie v i -tém manipulačním kroku j -té události.

Pro události se zjednodušeným záznamem podle 4.1.10 a ž 4.1.17 se t_{jh} urči pomocí vztahu:

$$t_{jh} = \frac{n_{1h} \cdot (T_{1h} - T_{0h}) + (n_{1h} + n_{2h}) \cdot (T_{2h} - T_{1h})/2 + n_{2h} \cdot (T_{3h} - T_{2h})}{n_{1h}}$$

Tento výpočetní postup ilustruje následující tabulka

TAB. 1

| | Hladinový ukazatel | | |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| | Zákazník nn | Zákazník vn | Zákazník vvn |
| Událost na hladině nn | $n_{jnn}; t_{jnn}$ | | |
| Událost na hladině vn | $n_{jvn}; t_{jvn}$ | $n_{jvn}; t_{jvn}$ | |
| Celkový vztažný počet zákazníků N_s | N_{snn} | N_{svn} | |

kde N_{snn} = celkový počet zásobovaných zákazníků z napěťové hladiny nn

N_{svn} = celkový počet zásobovaných zákazníků z napěťové hladiny vn

4.3.2 Určení obecných systémových ukazatelů nepřetržitosti distribuce LDS

Systémový ukazatel SAIFIs, SAIDIs a CAIDIs vyjadřují průměrné hodnoty dopadů událostí na nepřetržitost distribuce elektřiny za všechny zákazníky celé LDS.

četnost přerušeni $SAIFI_s = \frac{\sum_{h=nn}^{vvn} \sum_j n_{jh}}{N_s}$ [přerušeni/rok/zákazník]

souhrnné trvání přerušeni $SAIDI_s = \frac{\sum_{h=nn}^{vvn} \sum_j t_{sjh}}{N_s}$ [minut/rok/zákazník]

Teplárna Zlín s.r.o. - Pravidla provozování LDS

průměrné přerušení $CAIDI_s = \frac{SAIDI_s}{SAIFI_s}$ [minut/přerušení]

kde

N_s = Celkový počet zákazníků v soustavě (na hladinách nn, vn) ke konci předchozího roku.

Tabulka TAB. 2 ilustruje načítání přerušení distribuce elektrické energie a celkového počtu zákazníků při výpočtech obecných systémových ukazatelů nepřetržitosti distribuce.

TAB. 2

| | Systémový ukazatel | | |
|--|---------------------|--------------------|--|
| Událost na hladině nn | $n_{jnn}; t_{jnn}$ | | |
| Událost na hladině vn | $n_{jvn}; t_{jvn}$ | $n_{jvn}; t_{jvn}$ | |
| Celkový vztažený počet zákazníků N_s | $N_{snn} + N_{svn}$ | | |

5 Metodika výpočtu ukazatelů spolehlivosti zařízení a prvků

Pro intenzitu prostojů prvků platí:

$$\lambda = \frac{N}{Z \cdot P} \quad [\text{rok}^{-1}]$$

N = počet prostojů,
Z = počet prvků příslušného typu v síti,
P = délka sledovaného období [rok].

Pro intenzitu prostojů vedení platí:

$$\lambda = \frac{N}{l \cdot 0,01 \cdot P} \quad [\text{rok}^{-1} \cdot (100 \text{ km})^{-1}]$$

N = počet prostojů,
l = délka vedení příslušného typu [km],
P = délka sledovaného období [rok].

Pro střední dobu prostoje platí:

$$\tau = \frac{\sum_{i=1}^N t_i}{N} \quad [\text{hod}]$$

N = počet prostojů prvku příslušného typu,
t = doba prostoje prvku příslušného typu [hod].

6 Nepřetržitost distribuce a rušení napět'ovými poklesy

Při sledování a hodnocení poklesů napětí⁵ použije **PLDS** následující členění podle TAB.3. Požadavky na přístroje pro sledování těchto jevů jsou uvedeny v **Příloze 3 PPLDS “Kvalita napětí a způsoby jejího zjišťování a hodnocení”**

TAB.3

| Zbytkové napětí u [%] | Doba trvání t [ms] | | | | | | | |
|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| | $10 \leq t \leq 100$ | $100 \leq t \leq 200$ | $200 < t \leq 500$ | $500 < t \leq 1\,000$ | $1\,000 < t \leq 3\,000$ | $3\,000 < t \leq 5\,000$ | $5\,000 < t \leq 60\,000$ | $60\,000 < t \leq 180\,000$ |
| $90 > u \geq 85$ | CELL A1* | CELL A1** | CELL A2* | CELL A3* | CELL A4* | CELL A4** | CELL A5* | CELL A6* |
| $85 > u \geq 80$ | CELL A1*** | CELL A1**** | CELL A2** | CELL A3** | CELL A4*** | CELL A4**** | CELL A5** | CELL A6** |
| $80 > u \geq 70$ | CELL B1* | CELL B1** | CELL B2 | CELL B3 | CELL B4* | CELL B4** | CELL B5 | CELL B6 |
| $70 > u \geq 40$ | CELL C1* | CELL C1** | CELL C2 | CELL C3 | CELL C4* | CELL C4** | CELL C5 | CELL C6 |
| $40 > u \geq 5$ | CELL D1* | CELL D1** | CELL D2 | CELL D3 | CELL D4* | CELL D4** | CELL D5 | CELL D6 |
| $5 > u$ | CELL X1* | CELL X1** | CELL X2 | CELL X3 | CELL X4* | CELL X4** | CELL X5 | CELL X6 |

Pro trvání přerušení napájecího napětí použije **PLDS** následující členění

TAB.4

| Trvání přerušení | trvání < 1s | 3 min \geq trvání \geq 1s | trvání > 3 min |
|------------------|-------------|-------------------------------|----------------|
| Počet přerušení | N_1 | N_2 | N_3 |

⁵ Napět'ový pokles je charakterizován dvojicí hodnot, trváním a zbytkovým napětím.

TAB. 1 je TAB. 6 v PNE 33 3430-7[4] upravená podle ČSN IEC 61000-4-30, místo poklesů se vyhodnocuje zbytkové napětí a pro přerušení napájecího napětí se uvažuje mez 5 % U_n . Trvání poklesu t odpovídá času, po který bylo napětí menší než 90 % jmenovitého (dohodnutého) napětí. Hloubka poklesu d je definována jako rozdíl mezi minimální efektivní hodnotou v průběhu napět'ového poklesu a jmenovitým (dohodnutým) napětím, vyjádřený v % jmenovitého (dohodnutého) napětí. N_{ij} je zjištěná četnost poklesů pro určitou hloubku a její trvání. Tento přístup podle ČSN IEC 61000-4-30 lépe vyjadřuje vliv na zařízení v síti, poklesy napětí jsou vhodné pro stanovení flikru.

7 Použitá literatura (v platném znění)

Pokud jsou níže uvedeny právní předpisy a technické normy, má se za to, že platí ve znění ke dni vydání o schválení PPLDS.

- [1] Vyhláška ERÚ č. 540/2005 Sb., ze dne 15. prosince 2005, o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice
- [2] ČSN EN 50160 (33 0122): Charakteristiky napětí elektrické energie dodávané z veřejné distribuční sítě
- [3] TR 50 555:2010 Interruption definitions and continuity indices (Ukazatelé přerušení dodávky elektrické energie)
- [4] PNE 33 3430-7 Charakteristiky napětí elektrické energie dodávané z veřejné distribuční sítě
- [6] ČSN EN 61000-4-30 (33 3432): Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 4-30: Zkušební a měřicí technika – Metody měření kvality energie
- [7] Zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (Energetický zákon)

8 Příloha - Společné číselníky pro LDS

8.1 Identifikace LDS

Kódy pro DS

| Kód | Význam |
|-----|-----------------|
| 10 | ČEZ Distribuce |
| 20 | E.ON Distribuce |
| 30 | PREdistribuce |

8.2 Typ události

| Kód | Význam |
|-----|--|
| 1 | neplánovaná |
| 11 | porucha mající původ v zařízení přenosové nebo distribuční soustavy provozovatele soustavy nebo jejím provozu za obvyklých povětrnostních podmínek |
| 12 | porucha v důsledku zásahu nebo jednání třetí osoby |
| 13 | porucha v důsledku události mimo soustavu a u výrobce |
| 14 | mimořádné |
| 15 | vynucená |
| 16 | porucha mající původ v zařízení přenosové nebo distribuční soustavy provozovatele soustavy nebo jejím provozu zaneprůzřivých povětrnostních podmínek |
| 2 | plánovaná |

8.3 Napětí sítě, napětí zařízení

| Kód | Hodnota [kV] |
|-----|--------------|
| 1 | 0,4 |
| 2 | 3 |
| 3 | 6 |
| 4 | 10 |
| 5 | 22 |
| 6 | 35 |

8.4 Způsob provozu uzlu sítě

| Kód | Význam |
|-----|-----------------|
| 1 | izolovaná |
| 2 | kompenzovaná |
| 3 | odporová |
| 4 | kombinovaná |
| 5 | účinně uzemněná |

Dále uvedené číselníky jsou doporučené s cílem postupného sjednocení u jednotlivých PLDS při změnách informačních systémů. Další či podrobnější členění je podle konkrétních potřeb jednotlivých PLDS.

8.5 Příčina události

| Kód | Význam |
|-----|--|
| 1 | příčiny před započítáním provozu |
| 2 | Příčina spjatá s provozem distribučního zařízení |
| 3 | Příčina daná dožitím nebo opotřebením |
| 4 | Příčina způsobená cizím vlivem |
| 5 | Porucha způsobená cizím elektrickým zařízením |
| 6 | Příčina způsobená přírodními vlivy |
| 7 | příčina neobjasněna |
| 8 | neplánované vypnutí |
| 9 | plánované vypnutí |

8.6 Druh zařízení

| Kód | Význam |
|-----|----------------------------|
| 1 | venkovní vedení jednoduché |
| 2 | venkovní vedení dvojitě |
| 3 | kabelové vedení silové |

| | |
|---|--|
| 4 | kabelové vedení ostatní |
| 5 | distribuční transformovna VN/NN |
| 6 | transformovna VN/VN a spínací stanice VN |
| 8 | ostatní |

8.7 Poškozené zařízení

| Kód | Význam |
|-----|--|
| 01 | stožár |
| 02 | vodič |
| 03 | izolátor |
| 04 | kabel |
| 05 | kabelový soubor |
| 06 | úsečník |
| 07 | dálkově ovládaný úsečník |
| 08 | vypínač výkonový |
| 09 | recloser |
| 10 | odpínač |
| 11 | odpojovač |
| 12 | transformátor VN/NN |
| 13 | transformátor VN/VN |
| 15 | přístrojový transformátor proudu, napětí |
| 16 | svodič přepětí |
| 17 | kompensační tlumivka |
| 18 | zařízení pro kompenzaci jalového proudu |
| 19 | reaktor |
| 20 | zařízení DŘT |
| 21 | ochrany pro vedení a kabely |
| 22 | ochrany pro transformátory |

8.8 Druh zkratu (zemního spojení)

| Kód | Význam |
|-----|---|
| 1 | zkrat jednofázový zemní |
| 2 | zkrat dvoufázový zemní |
| 3 | zkrat trojfázový zemní |
| 4 | zkrat dvoufázový bez země |
| 5 | zkrat trojfázový bez země |
| 9 | druh zkratu neurčen |
| 11 | zemní spojení |
| 12 | zemní spojení přešlo ve zkrat |
| 13 | dvojité nebo vícenásobné zemní spojení |
| 14 | zemní spojení vymezené vypínáním |
| 15 | zemní spojení vymezené indikátorem zemních poruch |
| 16 | zemní spojení zmizelo při vymezení |

